

### Connexions de la carte XA-GPC et liaison avec la carte XA-629CS

La carte XA-GPC est électriquement isolée par optocouplage de la carte XA-629CS et donc du bus Extralink. Elle nécessite une alimentation extérieure dont la tension est entre 12 et 48 VCC.

Le tableau ci dessous montre les connexions avec le moteur, l'alimentation et la carte XA-629CS (3 eme ligne du tableau).

Borne	1	2	3	4	5	6	7	8
XA-GPC	masse	PWM	dir	inh	moteur	moteur	Alim +	Alim -
XA-629CS	Borne A	Borne 9	Borne 8	Borne 7	-	-	-	-